

ES Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico

FR Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

EN Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.

DE Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexiblen Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialekabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support ersetzt werden.



ES Realizar una limpieza cada dos años de las aletas del disipador, idealmente con pistola de aire comprimido.

Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

EN Clean the fin heat sink every two years, ideally with compressed air gun.

Clean the optics with a damp cloth

DE Reinigen Sie alle zwei Jahre von den Kühlkörperrippen, im Idealfall mit Druckluftpistole.

Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.

FR Effectuer le nettoyage tous les deux ans des ailettes du dissipateur thermique, idéalement avec un pistolet à air comprimé.

Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.



Polígono Industrial El Olivar, Calle Copejadores Nº2 · 11160 Barbate (Cádiz) España

Tel.: +34 956 454 130 ·

info@lecsl.com | www.lecsl.com



LINCE HB EFFICACY / EFFICACY INDOOR

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG








INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Serie	LED SMD	kg	Tc
LC. HB EFFICACY LEH/LEX.1M.03500 A220 B242 H173	16,5W 19W	3,5 Kg	0,06-0.10 Tc 85°C
LC. HB EFFICACY LEH/LEX.1M.04000 A220 B242 H173	20W 24W	3,5 Kg	0,08-0.12 Tc 85°C
LC. HB EFFICACY LEH/LEX.1M.06000 A220 B242 H173	33W 38W	3,5 Kg	0,12-0.19 Tc 85°C
LC. HB EFFICACY LEH/LEX.1M.08000 A220 B242 H173	48,5W 54W	3,5 Kg	0,18-0.27 Tc 85°C
LC. HB EFFICACY LEH/LEX.2M.09000 A220 B242 H173	48,5W 53W	5,25 Kg	0,18-0.27 Tc 85°C
LC. HB EFFICACY LEH/LEX.2M.12000 A304 B242 H173	74W 81W	5,25 Kg	0,27-0.41 Tc 85°C
LC. HB EFFICACY LEH/LEX.2M.15000 A304 B242 H173	97W 112W	5,25 Kg	0,35-0.54 Tc 85°C
LC. HB EFFICACY LEH/LEX.4M.17000 A304 B425 H177	97W 114W	5,25 Kg	0,35-0,54 Tc 85°C
LC. HB EFFICACY LEH/LEX.4M.23500 A304 B425 H177	147W 163W	5,25 Kg	0,53-0,82 Tc 85°C
LC. HB EFFICACY LEH/LEX.4M.30000 A304 B425 H177	195W 215W	5,25 Kg	0,70-2,15 Tc 85°C



“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

 IP65	 Ref.		 f		 Tw	 Tc
DRIVER (LEH/LEX.1M.03500)	LECLAY0040CFNT002	198-305 V	50/60 Hz	0,10-0.06A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LEH/LEX.1M.04000)	LECLAY0040CFNT002	198-305 V	50/60 Hz	0,12-0.08A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LEH/LEX.1M.06000)	LECLAY0040CFNT002	198-305 V	50/60 Hz	0,19-0.12A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LEH/LEX.1M.08000)	LECLAY0070CFNT000	198-305 V	50/60 Hz	0,27-0.18A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LEH/LEX.2M.09000)	LECLAY0070CFNT000	198-305 V	50/60 Hz	0,27-0.18A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LEH/LEX.2M.12000)	LECLAY0090CFNT001	198-305 V	50/60 Hz	0,41-0.27A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LEH/LEX.2M.15000)	LECLAY0110CFNT001	198-305 V	50/60 Hz	0,54-0.35A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LEH/LEX.4M.17000)	LECLAY0110CFNT001	198-305 V	50/60 Hz	0,54-0.35A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LEH/LEX.4M.23500)	LECLAY0165CFNT001	198-305 V	50/60 Hz	0,82-0.53A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LEH/LEX.4M.30000)	LECFAM0042CFNT013	100-305 V	50/60 Hz	2,15-0.70A	Tw 80°C	Tc 85°C

